

## Стабилизатор напряжения однофазный Каскад СН-800

### Характеристики

<b>Модель стабилизатора</b>	СН-О-800
<b>Номинальная мощность, кВА (ток фазы, А)</b>	0,8 (3,6)
<b>Активная мощность, кВт</b>	0,8
<b>Диапазон входного напряжения при выходном <math>220\pm 5\%</math>, В</b>	160-286
<b>Диапазон входного напряжения при выходном <math>220\pm 10\%</math>, В</b>	153-294
<b>Диапазон входного напряжения при выходном <math>220-20\%</math>, В</b>	134
<b>Диапазон входного напряжения при выходном <math>220\pm 2,5\%</math>, В</b>	-
<b>Масса, кг</b>	5
<b>Габаритные размеры, мм</b>	150x78x225
<b>Тип стабилизатора</b>	Электронный
<b>Номинальная мощность, кВА</b>	0,8
<b>Количество фаз</b>	однофазный
<b>Входное напряжение, В</b>	220
<b>Температура эксплуатации, °С</b>	от +40 до -20
<b>Точность коррекции*, %</b>	+/-5
<b>Способ установки</b>	напольный, настенный
<b>КПД, %</b>	95
<b>Байпас</b>	нет
<b>Способ подключения</b>	через шнур с вилкой
<b>Способ охлаждения</b>	естественный
<b>Гарантия, мес</b>	36
<b>Верхний порог напряжения отключения/включения нагрузки, В</b>	242
<b>Нижний порог напряжения отключения/включения нагрузки, В</b>	176
<b>Степень защиты</b>	IP20
<b>Номинальное входное напряжение, В, Гц</b>	220, 50
<b>Максимальный ток, А</b>	3,6